## CMU2 系列機型版本更新明細

一、 CMU2C 韌體升級方式:

線上升級:

- 1. 從下方的版本說明中下載相應的韌體檔案。
- 2. 開啟 CMU2 Webserver 並選擇 Upload FW 分頁將韌體檔案上傳到 CMU2。

	Power Management		номе	STATUS S	SETTING LOO	SYSTEM
SYSTEM						
> Network	Upload Firmware					
> Notice						
> Security	選擇檔案 5個檔案	UPLOAD				
> Data/Event Log	-	0% (**)				
> Upload FW						

3. 選擇正確的韌體檔案後,點擊"上傳"按鈕將韌體更新至最新版本。

E含發現 · 新加	1第8天					10.4	0
<ul> <li>本機</li> <li>3D 物件</li> <li>下載</li> <li>文件</li> <li>倉馬</li> <li>東川</li> <li>東川</li> <li>本機磁碟(C)</li> <li>Dela1(D)</li> <li>Data2(E)</li> </ul>		名照 3F( 3F( 3F( 3F( 3F( 3F(	CMU2CK010 CMU2CK010 CMU2CK010 CMU2CK010 CMU2CK010	EXF1RRR.app NNN1RRR.a NNN2RBR.app 003RRR.app t	A PP PP		

4. 當韌體檔案成功上傳後,最新的韌體版本將顯示在 CMU2 的"工具"頁面上。

	습 Home	o∏0 Status	्रि Setting	iii Log	① Info		
				Ver	sion Up	odate	
		System		Ver 1.1	$\rightarrow$	Ver 2.0	Update
		Comm.		Ver 1.1	$\rightarrow$	Ver 2.0	Scheduled
		Slot 1	-Р	Ver 1.1			N/A
		Slot 2	-C	Ver 1.1			N/A
		Slot 3	-X	EMPTY			N/A
		Factory F	Reset				Apply
X	CMU2C P	ower Manage	ment				BD @D 2019/12/24 15:37

5. 點擊螢幕上的"Update"按鈕來安排韌體更新。韌體更新將在 CMU2 重 新啟動後自動完成。

注: 韌體升級需要安裝 SD card 後才能進行,請確認軟/韌體版本是否為 最新版本。

離線升級:

- 1. 從下方的版本說明中下載相應的韌體檔案。
- 2. 從 CMU2 取出 SD 卡,然後將下載的韌體儲存到 SD 卡中的"Firmware

Upgrade"資料夾。

3. 將 SD 卡插入 CMU2 後,最新的韌體版本將顯示在 CMU2 的"工具"頁面上。

☆ Home	ollū Status	्रि Setting	iii Log	() Info		
			Ver	sion Up	odate	
	System		Ver 1.1	$\rightarrow$	Ver 2.0	Update
	Comm.		Ver 1.1	$\rightarrow$	Ver 2.0	Scheduled
	Slot 1	-P	Ver 1.1			N/A
	Slot 2	-C	Ver 1.1			N/A
	Slot 3	-X	EMPTY			N/A
	Factory I	Reset				Apply
IU2C P	ower Manage	ment				<b>SO</b> 2019/12/241

二、 更新紀錄明細

CMU2C(能源管理):

機型	韌體版本	功能	支援機型
CMU2C- P##			DRP-3200-24/48
			NCP-3200-24/48
	R01.4,R01.4,R01.4 <u>下載連結</u>		PHP-3500-24/48/115/230
		1、新增文抜機型。	RCP-2000-12/24/48
			RCP-1600-12/24/48
			HEP-1000-24/48/100
CMU2C-	R01.3,R01.3,R01.3	1、 车椅士轻继刑。	DRP-3200-24/48
P##	下載連結	」、利垍乂抜饿空。	NCP-3200-24/48

CMUDC			DRP-3200-24/48
			SUD 20K FF /11F /220 /280
CIVIU2C-	KUI.3,KUI.3,KUI.3	1、新增支援機型。	SHP-30K-55/115/230/380
C##			SHP-10K-55/115/230/380
			BIC-2200-12/24/48/96
			HEP-2300-55/115/230/380

CMU2E(逆變器管理):

機型	韌體版本		功能	支援機型
		1.	Lwip Library 更新, 使韌體與軟	NTN-5K 全系列
CMU2E-	R01.1 、R01.1		體連線穩定	
###	下載連結	2.	調整 EEPROM Error 時允許恢	
			復原廠設定、並於 EEPROM	

		Error 時鎖定充電/輸出/電池	
		設定頁。	
	3.	新增檢測 EEPROM 過度寫入	
		機制,並記入於 EventLog。	
	4.	優化 DataLog 的顯示,令使用	
		者更易讀。	
	5.	調整連線新機型時的 UI 顯示	
		問題。	

三、 常見問題

- CMU2 機升級為新韌體後,是否會影響原本內部已存參數?
   A:不會影響設定參數。
- 如何降低 CMU2 版本?
   A:將舊版本韌體依更新程序進行更新。
- 如何查詢 CMU2 韌體版本?
   A:於 CMU2 機器上的 Info 頁面中可查詢版本。